

Изменение настроек EEPROM в TX-D7400.

1. Если есть проблема, при которой телефон в режиме автоответчика после занятия линии (пропускает установленное количество вызывных сигналов и занимает линию) вместо того, чтобы выдавать в линию исходящее сообщение, линию сбрасывает.

Отключаем базовый блок от сети и аккумулятор от трубки. Включаем обратно.

После того, как трубка найдет базу, нажимаем кнопку Меню, попадаем в меню автоответчика и нажимаем последовательно «*»(звездочка), «7», «8», «9», «0», «#». На дисплее появиться «◀ HS ▶», нажимая влево/вправо (круглая центральная кнопка) выбираем «◀ BS ▶», после чего нажимаем кнопку над которой «OK», появляется надпись «◀ BS EEP Edit ▶», еще раз нажимаем «OK».

Появляется на дисплее следующая «картинка»:

EEPROM Edit	
Addr: 0000 ◀	
Data: 00	
Назад	OK

Набираем строку адреса **0199** цифрами с клавиатуры (последовательно «0», «1», «9», «9»), в строке данных появится **08**, нажимаем «OK», курсор перескочит на строку данных:

EEPROM Edit	
Addr: 0199	
Data: 08 ◀	
Назад	OK

Нажимаем последовательно «0», «*», «3», в строке данных должна появиться надпись **0С**, нажимаем «OK», курсор возвращается на строку адреса.

Следующим шагом вводим новый адрес **022С** (последовательно «0», «2», «2», «*», «3», «OK»), и новые данные **С8** (последовательно «*», «3», «8», «OK»).

Отключаем базовый блок от сети. Включаем обратно, изменения вступили в силу.

2. Если считаете, что недостаточно громкости в динамике трубки.

Громкость программно можно увеличить только на +3дБ, это не много, но на слух достаточно заметно.

Отключаем базовый блок от сети и аккумулятор от трубки. Включаем обратно.

После того, как трубка найдет базу, нажимаем кнопку Меню, попадаем в меню автоответчика и нажимаем последовательно «*»(звездочка), «7», «8», «9», «0», «#». На дисплее появиться «◀ HS ▶», нажимаем кнопку над которой «OK», , появляется надпись «◀ HS EEP Edit ▶», еще раз нажимаем «OK».

Появляется на дисплее следующая «картинка»:

EEPROM Edit	
Addr: 0000 ◀	
Data: 00	
Назад	OK

Меняем (смотреть как это делалось для автоответчика) по адресу **02FF** данные с **C2** на **D2**.

Меняем по адресу **01A6** данные с **2C** на **31** (увеличение громкости на +3 дБ на уровне 1).

Меняем по адресу **01A7** данные с **3E** на **45** (увеличение громкости на +3 дБ на уровне 2).

Меняем по адресу **01A8** данные с **5B** на **65** (увеличение громкости на +3 дБ на уровне 3).

Меняем по адресу **01A9** данные с **8F** на **A0** (увеличение громкости на +3 дБ на уровне 4).

Меняем по адресу **01AA** данные с **CC** на **E4** (увеличение громкости на +3 дБ на уровне 5).

Внимание!

Цифры вводятся в соответствии с цифрами клавиатуры, а буквы следующим образом:

A: нажать кнопку «*», затем цифру **1**;

B: нажать кнопку «*», затем цифру **2**;

C: нажать кнопку «*», затем цифру **3**;

D: нажать кнопку «*», затем цифру **4**;

E: нажать кнопку «*», затем цифру **5**;

F: нажать кнопку «*», затем цифру **6**.